

AMSTRA**6757**

Français



En haut de l'écran : 5 touches programmables et leurs voyants pour mémoriser les numéros ou les fonctions le plus souvent utilisés + une touche de pagination (#1 à #4).



En bas de l'écran : 5 touches interactives donnant accès aux différents menus (selon contexte) + 1 touche **ABC** pour un accès direct à l'appel par le nom.



Navigateur /Réglage :

- Navigation verticale
- Navigation horizontale (+ ou -)



- Répondre en mode mains libres.
- Appel du numéro affiché.
- Appel du dernier numéro composé (Bis).
- Accès au journal des Bis.



- Programmation des touches et réglages du poste (mélodie / afficheur).
- Personnalisation du poste / gestion des répertoires).



- Appeler un numéro abrégé personnel.
- Accès aux répertoires et journal des appels.



- Accès à la numérotation en cours de communication (appel 2e correspondant par exemple).
- Accès direct à la messagerie (poste au repos).



Réglage du volume de la sonnerie



- Mettre fin à une conversation.
- Sortir d'une programmation sans validation et revenir poste au repos.
- Coupure sonnerie.



Valider un choix, un réglage ou une saisie.



Touches programmables supplémentaires.



- Au repos* : activer/désactiver l'interphone.



- En cours de conversation : activer/désactiver le haut-parleur ou la fonction mains libres.

- Couper le microphone afin que le correspondant n'entende plus la conversation (le voyant associé s'allume).

Un voyant message en haut à droite signale les appels entrants, les appels non répondus et la présence de message(s) dans la boîte vocale.

Appel d'un correspondant

- Interne : **Numéro**
- Externe : **0** ou + **Numéro**
- Opératrice : **9** ou
- Appuyer sur une touche programmée avec numéro
- Rappeler le dernier numéro composé : 2x

Appel par le nom (poste au repos)

Numérotation à partir des noms enregistrés dans l'annuaire d'entreprise :

1. Appuyer sur la touche interactive **ABC**
2. Saisir les premières lettres du nom (2 au minimum) avec les touches numériques (p.ex. appuyer 2x sur la touche 6 pour la lettre N; 1x sur la touche 2 pour A ..., utiliser # pour saisir une 2e lettre sur la même touche).
 - Utiliser la touche interactive **Gomme** pour corriger et la touche **Consult** pour afficher le premier nom.
 - Utiliser les touches **Suivant** ou **Précéd** pour afficher les noms suivants ou précédents.
 - Utiliser la touche **Corriger** pour modifier la saisie.
3. Appuyer sur la touche **Appel** pour lancer l'appel.

Appel d'un correspondant





- Interne : **Numéro**
- Externe : **0** ou + **Numéro**
- Opératrice : **9** ou
- Appuyer sur une touche programmée avec numéro
- Rappeler le dernier numéro composé : 2x

Personnalisation des touches programmables

1. Appuyer sur + **OK** + **Touche**
2. Sélectionner une touche (utiliser éventuellement la pagination #1 à #4).
3. Appuyer sur **Modif** (le voyant associé à la touche clignote).
4. Choisir la fonction de cette touche et suivre le menu interactif pour régler cette fonction.

Identification des touches programmables

Saisie des libellés

- Appuyer sur  +  + 
- Sélectionner une touche (utiliser éventuellement la pagination #1 à #4).
- Saisir le libellé de la touche en utilisant le clavier numérique (voir appel par le nom) + 

Rappel automatique(*)

Le correspondant appelé est occupé ou ne répond pas :

Activer Appuyer sur **Rappel**
le poste sonnera au prochain raccrochage du correspondant.

Désactiver # 5 0 ou 

Renvoyer les appels (*)

- Renvoi des appels
- Appuyer sur **Service** + **Faculté** + **Renvoi**
+ **Occupe** ou **Immédiat** ou **Différé**
+ **Toutes** ou **Int.** ou **Ext.**



Puis...

- Renvoi sur numéro
- Appuyer sur **Poste** ou **L.Ext.**
+ Composer le numéro
+ **Envoi**


- Renvoi sur boîte vocale
- Appuyer sur **MVocale**

- Annuler le renvoi
- Appuyer sur **Annul**


Transfert pendant une communication

- Appuyer sur  + Numéro
(ou touche programmée ou n° abrégé)
- Raccrocher le combiné ou 
(ou annoncer le transfert et raccrocher)

Attente

- Mettre un correspondant en attente 
- Reprendre un correspondant en attente **Reprise**

Va-et-vient






- Appeler un second correspondant  + Numéro.
- Passer d'un correspondant à l'autre **Alternat.**

Conférence (après appel du second correspondant)






- Etablir une conférence à 3 **Conf**
- Libérer un des correspondants **Reprise**

- Quitter la conférence **Transf**
ou raccrocher










Journal des appels reçus

- Accéder au journal  + **Journal**
- Consulter les appels mémorisés  ou 
- Visualiser le détail  ou 
- Appeler **Appel**




Journal des Bis

- Consulter le journal  +  ou 
- Visualiser le détail  ou 
- Appeler **Appel**

Répertoire privé

- Créer une fiche  + **Privé** + **(Créer)**
+ nom +  + numéro + 
+ **Liste(x)** + 
- Appeler  + **Privé** +  ou 
+ **Appel**
- Mémoriser une fiche des journaux dans le répertoire privé *En cours de consultation d'un journal...*
Créer +  + **Liste(x)** + 

Numéros abrégés personnels (*)

- Attribuer un numéro d'appel à une touche du clavier  +  + **Repert**
+ **(Suite)** + **Activ**
+ Composer le numéro
+ **Envoi** (le numéro est enregistré)
- Appeler un numéro abrégé personnel  + **Abrégés** + 0 à 9

Ce poste peut être équipé d'un micro-casque.

Note : les caractéristiques et fonctions présentées dans ce document sont complétées et détaillées dans le Guide utilisateur, accessible sur notre site web : <http://www.aastra.com>.

(*) Selon programmation effectuée par l'exploitant système.

Désignation du document

Aide mémoire Aastra 6757
Référence : AMT/PUD/TR/0019/1/1/FR